



Technische Daten Philips MASTER LED-Spot Reflektor G53 AR111 20W 1270lm 24D - 930 Warmweiß | Höchste Farbwiedergabe - Dimmbar - Ersatz für 100W

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 246405                                   |
| EAN                                     | 8719514429697                            |
| Marke                                   | Philips                                  |
| Herstellernamen                         | MAS LEDExpertColor 20-100W 930 AR111 24D |
| Originalverpackung                      | 6                                        |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                  |
| Energieeffizienzklasse                  | G                                        |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 40000                                    |

## Technische Informationen

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Technologie           | LED           |
| Produkttyp            | G53 LED       |
| Ersetzt (Watt)        | 100           |
| Lampen Spannung (V)   | 12            |
| Watt                  | 20            |
| Abstrahlwinkel (Grad) | 24            |
| Dimmbar               | Dimmbar       |
| Sockel                | G53           |
| Farbcode              | 930 Warmweiß  |
| Lichtfarbe (Kelvin)   | 3000 Warmweiß |

Farbwiedergabestufe (Ra) 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe

Helle Farbe Weiß

Farbsteuerung Einzelfarbe

Lichtstrom (Lumen) 1270

Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) 63.5

Sensortyp Kein Sensor

## Produktinformationen

EOC8 42969700

Produktserie Master

## Maße

Höhe (mm) 62

Durchmesser (mm) 111

Lampenform Spot

Formbezeichnung AR111

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour

